



PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DO DRIVER INTELLIBOX_WINDOWS 07

Quando conectamos o módulo Intellibox em uma porta USB, sem o software do driver instalado, temos a indicação SERIAL DEMO na tela do Gerenciador de Dispositivos (conforme imagem 01_Acessada via: Painel de Controle / Hardware e Sons / Gerenciador de Dispositivo).




1

Dê um clique duplo em “SERIAL DEMO”, agora clique em “ATUALIZAR DRIVER” para iniciar a instalação do software do driver do Intellibox, conforme imagem 02.




2


Selecione a opção “Procurar software de driver no computador”, conforme imagem 03. Na tela seguinte indique o local onde o driver do Intellibox está disponível. No exemplo da imagem 04, os arquivos foram copiados para a área de trabalho do Windows (Desktop).



3




4




5


Na imagem 06 temos a confirmação da instalação realizada com sucesso.




Na imagem 07 temos a confirmação que o dispositivo Intellibox foi reconhecido pelo Windows.




Dê um duplo Clique / Toque na opção: PORTAS (COM E LPT) e selecione COMMUNICATIONS PORT COM 04 ou COM 03 (esta informação estará de acordo com a porta USB que o IntelliBox foi conectado).




Clique / Toque na Aba CONFIGURAÇÕES DE PORTA




Clicar / Tocar na opção Avançado.




Alterar os Buffers de Recepção e Transmissão da posição Alto (14) para Baixo (1), para tal arraste os cursores.



Clique em OK para avançar.



Clique em OK para finalizar.



Agora conecte o Intellibox na outra entrada USB do Alfa Tablet PC e repita o procedimento de configuração acima detalhado.